

Solution de recharge AC

avec
MID

Pulsar Pro

Recharge à domicile sans effort avec un système de remboursement intuitif.



Remboursement simplifié

Compteur MID intégré avec application et portail pour des remboursements conformes et des rapports de flotte (sans coût supplémentaire).



Installation rapide, faible maintenance

La conception intégrée permet une installation en ~10 minutes ; la surveillance à distance réduit les interventions de maintenance.



Coûts énergétiques minimisés

La recharge solaire et la gestion dynamique de la charge optimisent la consommation d'énergie et évitent les mises à niveau du réseau.



Prêt pour l'avenir

Conçu conformément aux futures réglementations de l'UE (AFIR).



Recharge toujours optimale

Bascule automatiquement entre 3 phases et 1 phase pour une efficacité maximale.



4.4



BESTE APP

wallbox 

Détails du produit

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Type de chargeur :	AC
Mode de charge :	Mode 3
Couleur :	Noir
Type de connecteur :	Prise T2S (avec obturateur)
Dimensions (H x L x P) :	313 x 142,5 x 204,3 mm
Poids :	2,5 kg
Température de fonctionnement :	-30 °C à 50 °C ¹
Température de stockage :	-40 °C à 70 °C

CONNECTIVITÉ ET INTERFACE UTILISATEUR

Connectivité :	4G / Wi-Fi / Bluetooth / Ethernet intégrés ²
Identification utilisateur :	RFID / NFC ¹ / Application et portail Wallbox
Interface utilisateur :	Application et portail Wallbox
Informations sur l'état du chargeur :	Halo LED RGB / Application et portail Wallbox
Système de gestion de l'énergie :	Gestion statique de la charge
Compatible avec :	Gestion dynamique de la charge en combinaison avec des accessoires de compteur d'énergie
Interface de communication :	Application Wallbox / OCPP / API et SDK partenaires

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Puissance de charge maximale :	1 x 22 kW (triphasé)
Tension nominale :	230 / 400 V 22 kW
Courant nominal :	32 A (triphasé et monophasé)
Courant de charge maximal :	32 A (triphasé), configurable de 6 A jusqu'au courant nominal
Indice de protection :	IP55
Compteur MID intégré :	Précision de mesure d'environ 99 %
Détection de courant de fuite :	CC 6 mA

¹ Le chargeur fonctionne à pleine capacité jusqu'à 40 °C. Au-delà de 40 °C, une limitation de puissance peut s'appliquer.

² Ethernet est standard avec la version prise.



ACCESSOIRES



PIÉDESTAUX

Eiffel Basic Mono :
PED-EIFBS-MONO

Eiffel Basic Dual :
PED-EIFBS-DUAL



COMPTEUR D'ÉNERGIE

Délesteur Monophasé :
MTR-1P-100A-CLP-WBX

Délesteur Triphasé :
MTR-3P-65A



SUPPORT DE CÂBLE

CBLDOCK-T2-B



CARTES RFID

Lot de 10 cartes
RFID-10

